

Комплект ремонтный BASE

Комплект для замены электрода в электродном шлеме MCSap BASE.

Артикул

033-0-324

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

- Электрод ремонтный MCSap-E - 2 шт.,
- экстрактор,
- кабельные стяжки для электродов,
- кабельные фиксаторы,
- нить 2 м,
- эксплуатационная документация.

ОПИСАНИЕ

Комплект ремонтный BASE предназначен для самостоятельной замены неисправного электрода в электродном шлеме MCSap BASE с общим разъёмом DB-25M или другими разъёмами типа D-SUB (DIN 41 652) Male.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель электродов



MCSap-E

Материал токоёмной поверхности электрода	Ag/AgCl sintered (цельнопрессованный)
Материал корпуса электрода	полиуретан
Площадь токоёмной поверхности электрода	4 мм ²
Внутренний диаметр электрода в месте соприкосновения электродного контактного вещества с кожей	8 мм
Площадь контакта электродного вещества с кожей	50,2 мм ²
Внешний диаметр электрода в месте соприкосновения с кожей	15,8 мм
Расстояние от поверхности кожи до токоёмной поверхности электрода	0,7 мм
Диаметр отверстия для добавления геля	2,8 мм
Максимальная разность потенциалов (поляризация)	не более 50 мВ
Сопротивление изоляции электродов	не менее 1000 МОм
Электрическая прочность изоляции электродов	1500 В
Полное сопротивление электрода	не более 5 кОм
Тип разъёма	кримп
Длина провода электрода	2,0 ± 0,05 м
Масса изделия (масса нетто)	< 40 г
Масса изделия в упаковке (масса брутто)	< 40 г

